


Номинальное напряжение 10кВ	[Schematic symbols for each bay]																			
Сборные шины Си М1 8х80	[Schematic symbols for busbars]																			
Тип камеры	КМ-1КФ ШВВ-021	КМ-1КФ ШВВ-021	КМ-1КФ ШВВ-021	КМ-1КФ ШСТ-13	КМ-1КФ ШШВ-041	КМ-1КФ ШТН-061	КМ-1КФ ШВВ-021	КМ-1КФ ШВВ-021	КМ-1КФ ШВВ-021	КМ-1КФ ШВВ-021	КМ-1КФ ШВВ-03	КМ-1КФ ШВВ-021	КМ-1КФ ШВВ-021	КМ-1КФ ШВВ-021	КМ-1КФ ШВВ-021	КМ-1КФ ШВВ-021	КМ-1КФ ШШВ-041	КМ-1КФ ШТН-061	КМ-1КФ ШВВ-021	КМ-1КФ ШВВ-021
Назначение	Отход. К ТП №1	Отход. К ТП №2	Отход. К ТП №3	ТСН-40кВА	Шинный Ввод	ТН	Отход. К ТП №4	Отход. К ТП №5	Отход. К ТП №6	СВ	СР	Отход. К ТП №1	Отход. К ТП №2	Отход. К ТП №3	Отход. К ТП №4	ТСН-40кВА	Шинный Ввод	ТН	Отход. К ТП №5	Отход. К ТП №6
Тип выключателя (предохранителя)	Siemens ZAH5104-2 800A	Siemens ZAH5104-2 800A	Siemens ZAH5104-2 800A	ПКТ - 101 ПТ 1.4-10 УЗ 10 3.2А 31.5	Siemens ZAH5104-2 1250A	ПКТ - 101 ПТ 1.4-10 УЗ 10 2А 31.5	Siemens ZAH5104-2 800A	Siemens ZAH5104-2 800A	Siemens ZAH5104-2 800A	Siemens ZAH5104-2 1250A	Siemens ZAH5104-2 800A	Siemens ZAH5104-2 800A	Siemens ZAH5104-2 800A	Siemens ZAH5104-2 800A	Siemens ZAH5104-2 800A	ПКТ - 101 ПТ 1.4-10 УЗ 10 3.2А 31.5	Siemens ZAH5104-2 1250A	ПКТ - 101 ПТ 1.4-10 УЗ 10 2А 31.5	Siemens ZAH5104-2 800A	Siemens ZAH5104-2 800A
Блок защиты	Micom P111 модель R	Micom P111 модель R	Micom P111 модель R		Micom P111 модель R		Micom P111 модель R	Micom P111 модель R	Micom P111 модель R	Micom P111 модель R		Micom P111 модель R	Micom P111 модель R	Micom P111 модель R	Micom P111 модель R		Micom P111 модель R		Micom P111 модель R	Micom P111 модель R
Трансформаторы	ТОЛ -10 300/5 кл.точ 0.5 ТЗ/М -110	ТОЛ -10 200/5 кл.точ 0.5 ТЗ/М -110	ТОЛ -10 100/5 кл.точ 0.5 ТЗ/М -110	ТСКС-40/ 14.5/10-10/ 0.4	ТОЛ -10 1000/5 кл.точ 0.5	ЭкЗНО/П -10	ТОЛ -10 20/5 кл.точ 0.5 ТЗ/М -110	ТОЛ -10 100/5 кл.точ 0.5 ТЗ/М -110	ТОЛ -10 150/5 кл.точ 0.5 ТЗ/М -110	ТОЛ -10 1000/5 кл.точ 0.5	ТОЛ -10 300/5 кл.точ 0.5 ТЗ/М -110	ТОЛ -10 200/5 кл.точ 0.5 ТЗ/М -110	ТОЛ -10 100/5 кл.точ 0.5 ТЗ/М -110	ТОЛ -10 20/5 кл.точ 0.5 ТЗ/М -110	ТСКС-40/ 14.5/10-10/ 0.4	ТОЛ -10 1000/5 кл.точ 0.5	ЭкЗНО/П -10	ТОЛ -10 100/5 кл.точ 0.5 ТЗ/М -110	ТОЛ -10 150/5 кл.точ 0.5 ТЗ/М -110	
Концевые муфты	POLT-12D/ ЗХ1-Н4- L12В	POLT-12D/ ЗХ1-Н4- L12А	POLT-12D/ ЗХ1-Н4- L12А				POLT-12D/ ЗХ1-Н4- L12А	POLT-12D/ ЗХ1-Н4- L12А	POLT-12D/ ЗХ1-Н4- L12В		POLT-12D/ ЗХ1-Н4- L12В	POLT-12D/ ЗХ1-Н4- L12А	POLT-12D/ ЗХ1-Н4- L12А	POLT-12D/ ЗХ1-Н4- L12А				POLT-12D/ ЗХ1-Н4- L12А	POLT-12D/ ЗХ1-Н4- L12В	

ЗРУ - 10 кВ выполнена блочно модульно типа КРУ-БМ из шкафов КРУ серии КМ-1КФ и состоит из 10 блоков



14.00.2016.633.00.00.33			
Исполн:	Проверен:	Дата:	Листов:
Состав:	Инженер:		1.50
Техник:			
Начальник:			
Инж:			
			Лист 1
			Листов 3
ЮргЧ Кафедра			